

Настройка телефонов Gigaset A510 IP

«Домен» / «Адрес прокси-сервера» / «Сервер регистрации» / «Адрес сервера исходящих сообщений» = значению **HOST**

«Порт прокси-сервера» / «Порт сервера регистрации» / «Порт исходящего прокси-сервера» = **5060**

При настройке телефона на добавочный номер АТС:

«Домен» / «Адрес прокси-сервера» / «Сервер регистрации» / «Адрес сервера исходящих сообщений» - Значение Параметра **HOST**, указанный в высланном вам на эл.почту файле с данными по АТС.

«Порт прокси-сервера» / «Порт сервера регистрации» / «Порт исходящего прокси-сервера» - Значение Параметра **Port**

Только после этого нажмите кнопку **«Настроить»**.

После сохранения данных, снова откроется список соединений. В настраиваемом вами соединении будет автоматически установлена галочка **«Активное»**.

ПРИМЕЧАНИЕ: данные устройства моментально не применяют вводимые в них данные, потому в статусе соединения сначала может быть написано «Регистрация не удалась». После сохранения вводимых данных, дайте устройству подумать 1-1,5 минуты.

Настройка телефонов Gigaset A510 IP

Перейдите в меню «Настройки», «Телефония», «Дополнительные настройки VoIP» и выполните настройки согласно рисунку.

The screenshot displays the configuration interface for a Gigaset A510 IP phone. The interface is divided into three main sections: 'Главная' (Home), 'Настройки' (Settings), and 'Состояние' (Status). The 'Настройки' section is further divided into 'Телефония' (Telephony) and 'Дополн. настройки VoIP' (Additional VoIP settings), which is currently selected and highlighted in orange. The 'Дополн. настройки VoIP' section contains several settings:

- DTMF (тональный набор) при VoIP соединениях**: Автоматическое выполнение передачи DTMF. Radio buttons for 'Да' (checked) and 'Нет'.
- Передача вызова**:
 - Использование кнопки R для переадресации вызова: Radio buttons for 'Да' (checked) and 'Нет'.
 - Передать вызов после сигнала отбоя: Radio buttons for 'Да' and 'Нет' (checked).
 - Можно задать выбор целевого адреса протокола SIP: Radio buttons for 'Да' and 'Нет' (checked).
 - Получить адрес назначения автоматически: Radio buttons for 'Да' and 'Нет' (checked).
 - Получить адрес назначения: Radio buttons for 'из URL-адреса SIP' and 'из заголовка контакта SIP' (checked).
 - Удержание перевода: Checkboxes for 'Переадресация вызова с консультацией' (checked) and 'Безусловная переадресация вызова'.
- Сигнал отбоя (клавиша R)**: Настр. кл. R откл., она испол. для перед. выз. (unchecked).
- Прослушать порты VoIP соединений**: Radio buttons for 'Да' and 'Нет' (checked).
- Использовать случайные порты**:
 - Порт SIP: 5060 - 5076
 - Порт RTP: 5004 - 5020
- Муз. ожидания**: Radio buttons for 'Да' (checked) and 'Нет'.

At the bottom of the settings area, there are two buttons: 'Настроить' (Configure) and 'Отмена' (Cancel).

Нажмите кнопку «**Настроить**».

Настройка телефонов Gigaset A510 IP

Привязка трубки к определенному соединению / SIP ID / линии.

The screenshot shows the configuration interface for a Gigaset A510 IP phone. The 'Настройки' (Settings) tab is active, and the 'Назначение номера' (Number assignment) menu item is highlighted in orange. The interface is divided into several sections:

- Трубки (Handsets):** A table for assigning numbers to handsets. The first row is highlighted with a red box, showing 'INT 1' with 'Имя' (Name) '102'. Below it, a table shows the connection for outgoing and incoming calls for the number '102'. The 'для исходящих вызовов' (for outgoing calls) column has a radio button selected, and the 'для входящих вызовов' (for incoming calls) column has a checked checkbox. Other options like 'Gigaset.net' and 'Ст. линия' (Landline) are unselected.
- Альтернативное подключение (Alternative connection):** A section for alternative connections. A red box highlights the option 'Автоматическое переключение на фиксированную линию: Да Нет', where the 'Нет' (No) radio button is selected.
- Диспетчер вызовов (Call manager):** A section for call manager settings. A red box highlights a table with columns 'Соединение' (Connection), 'Включить диспетчер вызовов' (Enable call manager), and 'Трубка' (Handset). The row shows '102' for connection, 'Нет' (No) for enabling the call manager, and '102' for the handset.

At the bottom, there are two buttons: 'Настроить' (Configure) and 'Отмена' (Cancel).

Нажмите кнопку «**Настроить**».

Настройка закончена.

Через меню трубки: "Сетевые услуги" проверьте, чтобы НЕ стояла галочка "Всегда аноним" и "Следующий вызов" - "анонимно — НЕТ". По умолчанию данная функция отключена.

Настройка телефонов Gigaset A510 IP

**Если на экранет вашего телефона Гигасет
появилась надпись: “Сбой регистрации у провайдера”,
необходимо выполнить следующие действия:**

Примечание: данная надпись указывает на отсутствие у устройства полноценного доступа к сети интернет.

- 1) Проверить физическое подключение сетевого провода базового блока телефона Гигасет к роутеру, через который осуществлено подключение к сети Интернет.
- 2) Проверить физическое подключение роутера: а) к сетевому проводу интернет-провайдера, б) к электросети.
- 3) Убедиться, что через роутер, к которому подключен телефон Гигасет, есть доступ к сети интернет.
- 4) Если доступ к интернету присутствует и настройки никакие, до возникновения проблемы, не менялись, отключите блок питания роутера от электросети минимум на 2 минуты. В это же время отключите блок питания базового блока Гигасета от электросети.

ВНИМАНИЕ: от самих устройств никакие провода отключать не нужно! Только блоки питания от электросети.

Через две минуты подключите оба блока питания обратно к электросети и подождите пока оба устройства загрузятся. Роутеру при этом может потребоваться до 5(пяти) минут.

- 5) Если указанные выше действия не помогают, смените локальный “Порт SIP” телефона, согласно пункту 3(три) страницы 5(пять) данной инструкции, увеличив текущее значение минимум на 10.

При этом **ОБЯЗАТЕЛЬНО:** смотрите “Примечание” к рисунку 5(пять) данной инструкции.

После сохранения изменений дайте телефону 1,5 – 2 минуты на применение изменений, после можете проверять.

Если указанные выше рекомендации, не помогли решить проблему, рекомендуем пройти всю процедуру настройки телефона с самого начала, начиная с настройки сетевых параметров подключения к роутеру, которые вы можете узнать у своего сис.админа или того, кто его настраивал.

Желаю Вам приятной работы.

Дата отправки 17.12.2018 (19:57)

<https://www.telphin.ru>

Москва.

Желаю приятной работы.

Тел. +7(926)204-3693

<http://www.zayn.pro>

Zayn@mail.ru © 2018
